
Datenblatt

Funk- Druckknopfmelder



Art.Nr:
Bestell-Nr: FUDRM
VE: 1 Stk.

Der Funk-Druckknopfmelder dient zur manuellen, drahtlosen Alarmierung an die Funk-Zentrale. Wenn ein Brand entdeckt und andere Personen alarmiert werden müssen, ist der Funk-Druckknopfmelder die sinnvolle Ergänzung für das Funk-Brandmeldesystem.

Durch Einschlagen der Scheibe und tiefes eindrücken des Knopfes wird das Signal drahtlos zur Zentrale übertragen der Alarm ausgelöst.

Durch Rückstellung des innerhalb des Gehäuses angebrachten Hebels kann der Alarm wieder abgeschaltet werden.

Funk-Druckknopfmelder

Batteriebetrieb:	9 V Alkaline Blockbatterie (im Lieferumfang enthalten)
Frequenz:	868,35 MHz
Übertragungsart:	unidirektional
Übertragung an die Funk Zentrale:	Alarm Funkstrecken-Störung Batterieleerstand
Alarmauslösung:	manuell über Druckknopf
Anzeigen:	rote LED bei Alarmauslösung
Farbe:	blau mit Aufschrift „Hausalarm“
Abmessungen:	B 13,5 x H 13,8 x T 3,4 cm