

Datenblatt



Funk System

Zentrale

Art.Nr:
Bestell-Nr: FLFZ 100
VE: 1 Stk.



Merkmale:

Durch die Profi Frequenz von 868 MHz weitgehendst sicher gegen Beeinflussung durch andere Sender von Funksteuerungen. 8 Meldelinien für bis zu 64 Melder.
Notstromversorgung durch Batterie. Als Wand- und Standgerät verwendbar.

Einsatz: Als Zentrale im abzusichernden Bereich. Besonders geeignet für semi-professionelle Anwendungen wie Arztpraxen, Büros, Kanzleien, Geschäfte und Kioske etc.!

FlammEx Funk Zentrale

inkl. Notstromversorgung

- **Netzanschluß** über externes Netzteil
- **Notstromversorgung** durch mitgelieferte 9 Volt Batterie
- **8 Meldelinien** für bis zu 64 Melder, egal ob Rauch, Gas- oder sonstige Melder
- Frequenz 868 MHz
- 3 potentialfreie Relaisausgänge
 - Schaltleistung Relais 1: max 30 V DC / 1 A (ohm. Last)
 - Schaltleistung Relais 2: max. 60 V DC / 0,3 A (=“=)
 - Schaltleistung Relais 3: max. 125 V AC / 0,5 A (=“=)
- Signalisierung von
 - Alarm
 - Störung
 - Batteriewechsel
 - Funkstörung
 - Netzausfall
- **kompakte Abmessungen**
in cm: B 10,5 x H 15,7 x T 4,0
- Lieferbar in **weiß** oder **anthrazit**
- Inkl. Befestigungsmaterial und bebildeter Bedienungsanleitung
- Durch die permanente „Scharfschaltung“ auch als Überfall- oder Panik- Alarmanlage bestens geeignet.
- Über ein Telefonwählgerät kann Hilfe herbeigerufen werden

- **2 Jahre Garantie**