

## Datenblatt



# Funk-Vernetzungsmodul FVM-868R

Art.Nr: RK46500004537  
Bestell-Nr: RK4537  
VE: 12 Stk., 48 Stk., 480 Stk.

### Funk Vernetzungsmodul mit 868 MHz

Doppelte Übertragungssicherheit durch 2 Kanal Übertragung  
Bidirektionale Übertragung,, Alarmweiterleitung von Melder zu  
Melder, Erstalarmkennung!



---

## Technische Details zum Funk-Vernetzungsmodul FVM-868R

Lieferung ohne Batterie

- Alarmübertragung zwischen 9V FlammEx Profi Rauchmeldern untereinander
- Bidirektionale Übertragungsart (Senden und Empfangen)
- Alarmierung des aufgesetzten Melders per Jumper abschaltbar
- Alarmweiterleitung von Melder zu Melder (immer aktiv)
- 2-Kanal-Übertragung für doppelte Übertragungssicherheit 868/869 MHz
- 868 MHz Profi-Funkfrequenzband
- Reichweite im Freifeld ca. 100m
- 7 Gruppen a 16 Melder können adressiert werden
- Alarmierung erfolgt nur innerhalb der jeweiligen Gruppe
- Zusätzlich 1 Gruppe (Nr. 0) Sammelalarm mit maximal 4 Meldern
- Sammelalarm-Gruppe alarmiert nicht die Hauptgruppen
- Adressierung erfolgt über 2 Hex-Drehschalter: Gr-Nr. 0-7/ Melder-Nr. 1,2,3...A,B,C,...F,0
- Fernbedienbar mit der FB-868 Fernbedienung
- Rauchmelder und FVM-868R teilen sich eine 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang, Lithium empfohlen)
- Nachrüstbar für alle 9V FlammEx Profi Rauchmelder
- Einfacher 2-Draht-Anschluß an den Rauchmelder plus Batterieclip
- Platzsparende Helix-Antenne
- Anschlußadern per 4-Pol-Stecker aufsteckbar
- 9 sprachige Bedienungsanleitung (D,GB,F,NL,DK,S,I,E,P)
- Beiblatt "Hinweise zu Funk" 9 sprachig

Durchmesser 106 mm  
Höhe 23 mm  
Farbe weiß